

Philips
行動太陽能充電器

USB 連接埠
快速充電

DLP8843C



行動太陽能充電器

最高 100W

行動太陽能充電器可為 USB 裝置充電。支援 USB-A 快速充電通訊協定：QC3.0 / FCP / AFC / SFCP / Apple 2.4A / Samsung 快充。包含 DC5521 轉 DC4017 充電纜線。

頂級效能

- 在惡劣條件下操作

快速充電

- 超過 21% 的高太陽能轉換效率
- 支援一系列快速充電通訊協定。

PHILIPS

焦點

超過 21% 的高轉換率

超過 21% 的高太陽能轉換效率可將更多太陽能轉換為電流。最大功率輸出視太陽能板尺寸而定，輸出峰值可達 40W 至 160W。

在惡劣條件下操作

IP65 等級的太陽能面板能夠承受來自各個方向的低壓水柱，並具有最高等級的防塵效果。讓產品可在極度嚴苛的條件下操作。操作溫度範圍介於攝氏 -20 至 60 度，建議儲存濕度為介於 10% 至 60% 之間。

支援快速充電通訊協定。

支援一系列快速充電通訊協定的 USB-A 充電連接埠：QC3.0+ / FCP / AFC / SFCP / Apple 2.4A / Samsung

規格

設計與外型

- 材質：單晶太陽能電池

Outer Carton

- Number of consumer packagings: 4
- GTIN: 1 48 95229 12830 6

相容性

- 適用於下列裝置：USB-A、DC5521、Anderson

功率

- 輸入功率：太陽能
- 輸出：100W (最大)

Packaging dimensions

- Number of products included: 1
- EAN: 48 95229 12830 9

產品尺寸

- 高度：53 cm
- 寬度：35 cm
- 深度：5 cm
- 重量：4.15 kg
- 高度 (含機座)：53 cm
- 寬度 (含機座)：140.4 cm
- 厚度 (含機座)：5 cm

配件

- 纜線：DC5521 至 DC4017 充電纜線



發行日期 2025-06-26

版本：2.1.1

EAN: 48 95229 12830 9

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com